Como configurar o link para preenchimento automático das informações de Servidor e Porta ao cadastrar um novo RCA no Pedido de Venda

Produto: Pedido de Venda

1.0 - Configuração do Link

1.1 - Acesse ao Portal Administrativo e clique na aba Manutenção, em seguida em Configuração inicial para acesso do RCA.

Principal Cadastro Consultas Hamutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Nanutercijšo Nanutercijski Statna. V ed sta snapsko mi Casulta Obletki do Basca de Dados Rentotanciski do Basca Manker Definiski de Utercas Manker Definiski de Utercas Manker Definiski de Atheotop Utercijski de Atheotop Statistica da Basca de Atheotop

Artigos Relacionados

- Status de Entrega
- Como consultar os motivos de
- não venda para o Pré Pedido?
 Número do pedido do cliente no item
- Como Ocultar o valor de acréscimo ao enviar pedido por e-mail em pdf
- Como trabalhar com o maxPag

1.2 - No campo Host insira o endereço IP interno ou externo(DDNS), no campo Porta utilize a porta de sincronização e marque a flag Utilizar a chave no link. Será gerado um link no campo Link para acesso que deverá ser copiado e enviado ao RCA;

PEDIDO DE	VENDA	Usalinis: Superviser-Mostra Satemas (Self) Logia: COMBICUM, -NIXON TECH Exeptessa: HIXOPATECH	Maxima
	Principal Cadastro Consultas Manufo Configuração inicial para acesso do Ri Informe (c) enderepti) para aceso à apleada.	nçio Cantigunçian Purlemino do Siltema CA	ETT.
	Hest 102.100.1.5 Unit pare accesse Utilizar a chase no link	Perta 2001 Addonar mitishirtohanishi mitishirtohanishi Copar	
	Hot	Perfo	
	192.368.1.309	NOL DOM	
	192.564.1.6	2041 Bachar	

Importante

No ato do recebimento do link o RCA deverá clicar e escolher a opção Abrir com APK, ou seja, não dev e abrir com navegador;

Após realizar os passos acima, será iniciado o Pedido de Vendas android.

2.0 - Parametrização

2.1 - Acesse ao Portal Administrativo e clique na aba **Parâmetros do Sistema**, no campo **Pesquisar Parâmetro** coloque o nome do parâmetro e o pesquise.

LITE CALINER ACTORODO		Perfectors	100	valor	Descrição do parâmetro
UTILIZALINIVACESSCRUA	UTILIALINACISSORIA		9 0		ETBLIZALINKACESSORCA
Pesquar					
Categorias de parlametros					Description
VENDA					
CONFIGURAÇÃO					Categoria
SINCRONISMO					NORUM
APUCATIVO					
CAVALOGO ELETRONICO					
ESTATORICAS					
SERVIDOR DE COMUNICACAD					
Change and a second sec					
CALASTRON					
COMPANY COMPANY					
CUB/TH					
CUDATES					
10100000000000000000000000000000000000					
Industrational Industria	inter Ate	ar detailers do tardimetro			
acce be					

2.2 - Os parâmetros devem ser configurados da seguinte forma:

- UTILIZALINKACESSORCA Esse Parâmetro trava o acesso aos dados de conexão do aparelho, porém no Portal Administrativo na aba Manutenção, na opção de Configuração inicial para acesso do RCA, se houver algo cadastrado, esse parâmetro será ativado (S), se não houver algo cadastrado, esse parâmetro ficará desativado (N), porém existe a possibilidade de adicionar o link e depois alterar esse parâmetro para (N) e será possível utilizar o link sem travar o acesso aos dados de conexão do Aparelho;
 Se o parâmetro UTILIZALINKACESSORCA não estiver ativo aparecerá a imagem abaixo, com
- Se o parâmetro UTILIZALINKACESSORCA não estiver ativo aparecerá a imagem abaixo, com os campos de Endereço IP, Porta e Chave de instalação, livres para digitação.

PEDID	O DE VENDA		:
	0		· · ·
	CONFIGURA	ÇÃO INICIAL	
	Servidor	0	0
Identificaçã	IDENTIFICAÇÃO o do Servidor Informe a chave) DO SERVIDOR e de instalação:	
	×	ОК	

 Se o parâmetro UTILIZALINKACESSORCA estiver ativo,(S) aparecerá a mensagem acima indicando que as configurações iniciais serão enviadas via link de acesso aos representantes, bloqueando a funcionalidade de inserção manual dos dados de conexão (IP,Porta e Chave de instalação).



É necessário que o RCA faça sincronização para começar a validar a parametrização;

Se tiver dúvida de como cadastrar os parâmetros, consulte o passo a passo: Como criar parâmetro pela Área Administrativa.

2.3 - Ao realizar a configuração para ativar o preenchimento automático pelo link de acesso, a opção de configurações, que é utilizada para fazer a manutenção do link de acesso e porta ficará indisponível, ou seja, se for necessário alterar a configuração não será possível.

17:02 🜢 👁 🚭 🖻	\$\$\$ © \$\$ 40
\$	
	Configurações
	Trocar usuário
	Reestruturação do Banco
4	Exportar Base de Dados
Usuário	
TESTE MAXIM	1A
Senha	
	0
CANCELAR	ENTRAR
	Versão 20.151.03
Ma	
	•

